

Работа на кассовом аппарате КАСБИ 02К



Включить ККМ:

- на табло попеременно высвечивается: ДАТА: ВРЕМЯ :
- нажимаем ВВ
- на табло Пароль-К _
- вводим пароль кассира нажав, на 0 и 1, ВВ
- на табло: 0.00
- касса готова к работе.

Работа без отделов

Единичная покупка

Набрать стоимость товара нажать на ВВ – итог - ВВ

Чек на несколько покупок

Набрать цену товара, нажать на ВВ, следующую цену, ВВ и т. д., итог - ВВ

Работа со сдачей

Набрать стоимость товара нажать на ВВ-итог- набрать сумму, полученную от покупателя , на табло НАЛ. Сумма, полученная от покупателя нажать на ВВ, на табло СД. Сумма сдачи.

Повтор покупки

Набрать стоимость товара нажать на ВВ и если эту покупку нужно повторить, то нажимаем на ПВ (1 раз), потом на итог и ВВ.

Дубликат чека

Нажать на ПВ, выйдет дубликат последнего выданного чека.

Аннулирование не пробитого чека

Если набрана неправильная сумма и нажата клавиша ВВ и ИТОГ, нажать на СБ, на табло мигает– УДАЛИТЬ ВСЕ ПОКУПКИ ВВ-ДА, СБ-НЕТ, нажать ВВ, неправильная сумма удаляется.

Внесение в кассу

Для внесения начальной суммы нажать МН, на индикаторе 1.1 КАССА, нажатием клавишей + -> или - <-, выбрать пункт 1.5 ВНЕСЕНИЕ, нажать ВВ, на табло ВНЕСТИ 0,00, набрать вносимую сумму, нажать ВВ, на табло появиться ПАРОЛЬ-А: , нажать 0 2 раза и ВВ, на табло будет мигать ВНЕСТИ СУММУ? ВВ-ДА, СБ-НЕТ, чтобы подтвердить внесение нажать ВВ. На табло появиться:

1.5 ВНЕСЕНИЕ, нажимая МН, на табло появиться

- 1. КАССИР, нажать ВВ, появиться ПАРОЛЬ-К _ , нажать 01 и ВВ, появляется 1.1 КАССА, нажать ВВ, на табло: 00 <? 0.00.

Инкассация

Для выплаты денег из кассы нажать МН, на индикаторе 1.1 КАССА, нажатием клавишей + -> или - <-, выбрать пункт 1.6 СНЯТИЕ, нажать ВВ, на табло СН. Сумма наличности в кассе, набрать снимаемую сумму сумму, нажать ВВ, на табло появиться ПАРОЛЬ-А: , нажать 0 2 раза и ВВ, на табло будет мигать СНЯТИЕ? ВВ-ДА, СБ-НЕТ, чтобы подтвердить внесение нажать ВВ. На табло появиться: 1.6 СНЯТИЕ, нажимая МН, на табло появиться

1. КАССИР, нажать ВВ, появиться ПАРОЛЬ-К __, нажать 01 и ВВ, появляется 1.1 КАССА, нажать ВВ, на табло: 00 <? 0.00.

Работа с калькулятором

Нажать кнопку КЛ, на табло к 0,000, чтобы выйти из калькулятора снова нажать КЛ.

Работа с отделами

Включить ККМ:

- на табло попеременно высвечивается: ДАТА: ВРЕМЯ :
- нажимаем ВВ
- на табло Пароль-К __
- вводим пароль кассира нажав, на 0 и 1, ВВ
- на табло: 0.00
- --- касса готова к работе.

Единичная покупка

Набрать номер отдела ВВ, набрать цену, ВВ, ИТОГ, ВВ, выйдет чек.

Чек на несколько покупок

Набрать номер отдела ВВ, набрать цену товара, нажать на ВВ, набрать номер отдела ВВ, набрать цену товара, нажать на ВВ и т. д., итог - ВВ В остальном работа аналогична работе без отделов.

Снятие отчетов

Отчет без гашения

Нажимать клавишу МН, пока на табло не будет 1 КАССИР, нажимая + ->, появиться 2 АДМИНИСТРАТОР, нажать ВВ, на табло появиться ПАРОЛЬ-А: , нажать 0 два раза и ВВ, на табло 2 1 ОТЧЕТЫ, нажать ВВ, на табло 2 1 1 ТЕКУЩИЕ, нажать ВВ, на табло 1- ИТОГОВЫЙ, нажать ВВ, будет печататься итоговый X-отчет.

Если нужен отчет по отделам, когда на табло на табло 1- ИТОГОВЫЙ, нажать + ->, на табло 3- ПО ОТДЕЛАМ, нажать ВВ, пойдет печать отчета по отделам. Нажать МН, на табло 2 АДМИНИСТРАТОР, нажать - <-, на табло 1 КАССИР, нажимаем ВВ, на табло Пароль-К __, нажать, на 0 и 1, ВВ на табло: 00 <? 0.00

Отчет с гашением

Нажимать клавишу МН, пока на табло не будет 1 КАССИР, нажимая + ->, появиться 2 АДМИНИСТРАТОР, нажать ВВ, на табло появиться ПАРОЛЬ-А: , нажать 0 два раза и ВВ, на табло 2 1 ОТЧЕТЫ, нажать + ->, на табло 2 2 ЗАКРЫТИЕ, нажать ВВ, идет распечатка контрольной ленты. По окончании на табло появиться 2 3 КОРРЕКЦИЯ. Выключить аппарат.