

Инструкция ккм Меркурий-MSK



Данная краткая инструкция для кассира распространяется на работу фискального регистратора "Меркурий-MS-K" с терминалом ввода данных ТВД-01.

По включению аппарата на табло загорается ОП_____.

Это приглашение в кассовый режим. Нажать ИТ. На табло 0.00. Касса готова к работе.

- 1) Набрать сумму покупки (точку не нажимать!)
- 2) Нажать клавишу ПИ.
- 3) Повторить пункты 1 и 2, если необходимо отпустить несколько покупок.
- 4) Нажатием клавиши ИТ подтвердить окончание чека.

Для подсчёта и печати сдачи на чеке после нажатия клавиши ПИ набрать сумму клиента и нажать ИТ.

Если необходимо аннулировать ошибочно внесённую в отдел сумму, то нужно нажать клавишу «АН» - отменится последняя покупка

Повторное нажатие отменит предпоследнюю сумму. Завершить чек клавишей ИТ.

ОТЧЁТЫ:

X- отчёт. Отчёт о наличности - снимается в любое время, но до снятия Z-отчёта и служит только для самоконтроля.

Клавишей РЕЖ выбрать режим Ад _____. Нажать ИТ. Затем клавишей ПИ выбрать надпись «ПО» и нажать ИТ.

Z-отчёт. Ежесуточное гашение выручки.

Клавишей «РЕЖ» выбрать режим Ад. _____ Нажать ИТ. Затем клавишей ПИ выбрать надпись «СГ» подтвердить клавишей ИТ.

Выйдет контрольная лента и Z-отчёт за текущую смену.

Установка или коррекция даты и времени:

Клавишей «РЕЖ» выбрать режим Ад. _____ Нажать ИТ,

Затем нажимая клавишу ПИ выбрать надпись «ПРОГ» и нажать ИТ.

Нажмите клавишу X, на дисплей выводится текущая дата ТВД в виде d. xx.xx.xx в формате "число.месяц.год". Введите число и нажмите клавишу ПИ. Аналогично введите номер месяца. Введите две цифры номера года и нажмите клавишу ИТ. Например, чтобы ввести 3 сентября 2014 г. нажмите "0" "3" "ПИ" "0" "9" "ПИ" "1" "4" "ИТ".

На дисплей выводится текущее время ТВД в виде "t xx-xx." в формате "часы-минуты". Введите часы в 24-х часовой системе и нажмите клавишу ПИ. Введите минуты и нажмите клавишу "ИТ". Например, чтобы ввести 7 часов 12 минут нажмите "0" "7" "ПИ" "1" "2" "ИТ".

При обнаружении ошибки во вводимых данных до нажатия клавиши ИТ нажмите клавишу С и повторите ввод.

При вводе корректного значения ТВД переходит в режим программирования, т. е. на дисплее появится «ПРОГ». Для дальнейшей работы клавишей РЕЖ выбрать нужный режим или выключить аппарат.

Сообщения об ошибках

Е-ОП ошибка оператора

Е-НСГ нет сменного гашения - снять сменный отчёт. С момента последнего снятия отчёта прошло 24 часа.

Е-НБУ нет бумаги - правильно установить рулон.

Е-Fr-ПРН авария печати ФР. Для прекращения печати документа нажмите клавишу "С", для продолжения печати после устранения причины ошибки - клавишу "ИТ".